






English



Français



XTENSION



Hardware | Quincaillerie

Screw | Vis
#6 - 1-1/4"



4x


Screw | Vis
#8 - 1-1/2"



4x

① Accessing the back | Accéder au dos

- 1.1 Position the cabinet where you want it. |
Positionner l'armoire à son emplacement final.
- 1.2 Make sure that the cabinet is flush. |
S'assurer que l'armoire est au niveau.




- 1.3 Remove the adjustable shelves and/or drawers. |
Retirer les tablettes ajustables et/ou les tiroirs.

! Removing the shelf | Retrait de la tablette



To be able to remove the adjustable shelf, you must remove the 4 screws that hold the shelf to the shelf supports. |

Pour pouvoir retirer la tablette ajustable, il faut enlever les 4 vis qui retiennent la tablette aux supports à tablette.



! Removing the drawers | Retrait des tiroirs



To remove the drawers, lift up the black plastic stopper on the right and press down on the left black plastic stopper, then slide out the drawer. |
Pour retirer le tiroir, soulevez la butée de plastique noir à droite et appuyez sur la butée en plastique noir à gauche, puis le faire glisser vers l'extérieur.




② Attach the cabinet to panels | Fixer l'armoire aux panneaux

- 2.1 Attach the cabinet to the panels according to their position (on the back and/or on the side) by screwing 2 screws at the top and 2 screws at the bottom. |


Fixer l'armoire aux panneaux selon leur positionnement (au dos et/ou sur le côté) en vissant 2 vis en haut et 2 vis en bas.



It is not possible to screw through the back when there is the notch option. | Il n'est pas possible de visser par le dos quand il y a l'option d'encoche dans les pattes.



Screw | Vis
#6 - 1 1/4"



Screw | Vis
#8 - 1 1/2"




Use 1 1/4" screws to screw through the back, and 1 1/2" screws through side panel. |

Utiliser la vis 1 1/4" pour visser à travers le dos, et la vis 1 1/2" pour visser à travers le piètement.

③ Put back drawers | Réinstaller les tiroirs

- 3.1 Put back the adjustable shelves and/or drawers. | Réinstaller les tablettes ajustables et/ou les tiroirs.



As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

January 2023

P3/3