


**Table Shell
with Shrouds**
*Coquille pour table
avec cache-pattes*

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage



logiflex

Components | Pièces

Shroud, left side
Cache-patte, côté gauche

Shroud, right side
Cache-patte, côté droit

Modesty
Modestie

Hardware | Quincaillerie

Cam




4x

Pincam



4x

Wood dowel
Goujon de bois



2x

Cam cover
Cache-cam



4x


Before beginning the assembly of the shrouds, you will need to complete steps 1 and 2 of the assembly guides for Elevation Plus rectangular or L-shaped table.
Avant de commencer l'assemblage des cache-patte, il faudra compléter les étapes 1 et 2 des guides d'assemblage pour table Elevation Plus rectangulaire ou en L.

① Insertion of the leg | Insertion de la patte élévatrice

1.1 Lay the leg cover on the outer side (the outer side has a 1" recessed panel).
Déposer le cache-patte sur le côté extérieur (dont le côté est en retrait de 1" vers l'intérieur).

1.2 Insert the table leg through the opening on the top of the shroud. Make sure the left and right surface supports are facing up.

Insérer la patte de métal par l'ouverture sur le dessus du cache-patte. S'assurer que les supports de surface gauche et droit pointent vers le haut.



② Metal leg assembly | Assemblage de la patte de métal

2.1 Slide the foot into the bolts which are screwed under each leg.
Glisser le pied dans les boulons qui sont vissés sous chaque patte.

2.2 Screw the bolts and levelers under the foot.
Visser les boulons et les niveleurs sous le pied.

2.3 Tighten the bolts using the allen key provided.
Serrer les boulons à l'aide de la clé allen fournie.






Table hardware | Quincaillerie de la table

Bolt
Boulon
 M6 - 16mm



4x

Leveler
Niveleur



4x

Allen key
Clé Allen



1x


3 Installation of modesty | Installation du modestie

3.1 Secure the modesty to the shrouds using the cams, pincams and dowels.

Fixer le modestie aux cache-pattes à l'aide des cams, pincams et goujons.

3.2 Screw the cams and hide them with the cam covers


Visser les cams et coller les cache-cams.



4 Fixing the metal legs to the surface | Fixation des piètements de métal à la surface

4.1 Install the metal legs below the surface using the marking and screws provided.

Fixer les piètements de métal sous a surface à l'aide du marquage et des vis fournies.



Screw
Vis
#8 - 1"

18x

Return to the table assembly guide, in step # 5, to continue installation.
Retourner au guide d'assemblage de la table à l'étape #5 pour continuer l'installation.

As our product line is constantly evolving and expanding, we recommend that you visit logiflex.ca for updates.
En raison de l'évolution constante des lignes de produits, Logiflex vous encourage à consulter les mises à jour au logiflex.ca.

logiflex

1235 St-Roch N., Sherbrooke QC J1N 0H2 Canada
T : 1.877.864.9323 | F : 1.800.474.7830 | logiflex.ca

